A hazai szolgáltatók által telepített (TA funkciós,analóg portal rendelkező ISDN NT-k beállításai.

	Quante integral 2	Intracom Netmod	Elcon NT1+2ab
belépés a programozásba:	#*[jelszó]	-	#97 [FLASH] [jelszó] #
alap jelszó:	1234	-	123456
flash idő:	-	-	100 ms
MSN szám beállítása:			
első szám:	1# [hívószám] #	**91* [hívószám] #	0#1# [hívószám] #
második szám:	2# [hívószám] #	**92* [hívószám] #	0#2# [hívószám] #
harmadik szám:	3# [hívószám] #	**93* [hívószám] #	0#3# [hívószám] #
MSN törlése:			
első szám:	1# #	**91* #	0#1# #
második szám:	2# #	**92* #	0#2# #
harmadik szám:	3# #	**93* #	0#3# #
végberendezés típusa:			
PORT->telefon	*94#1#	**95#0#	-
PORT->FAX	*94#2#	**95#1#	-
PORT->modem	*94#0#	**95#2#	-
PORT->vegyes	*94#3#	-	-
1. MSN szám ->telefon	-	-	1#1#0#
1. MSN szám ->fax	-	-	1#1#1#
1. MSN szám ->modem	-	-	1#1#2#
2. MSN szám ->telefon	-	-	1#2#0#
2. MSN szám ->fax	-	-	1#2#1#
2. MSN szám ->modem	-	-	1#2#2#
3. MSN szám ->telefon	-	-	1#3#0#
3. MSN szám ->fax	-	-	1#3#1#
3. MSN szám ->modem	-	-	1#3#2#
vésztáplálás:			
s-null	?	**83#1#	3#0#
1. analóg PORT	?	**83#0# és **80#	3#1#
2. analóg PORT	?	**83#0# és **81#	3#2#
CLIP funkció: (hívószámkijelzés)			
engedélyezés	nem támogatott	*85#	nem támogatott
tiltás	nem támogatott	#85#	nem támogatott
hívásvárakoztatás:			
engedélyezés	?	*43#	2#1#
tiltás	?	#43#	2#0#
RESET	*99#		